



MM-A50 to czytnik administratora systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy **bibinet**. Umożliwia przyporządkowanie kart użytkownikom systemu. Czytnik odczytuje identyfikator (UID) kart zbliżeniowych typu **Mifare®** i **I-Code®** (zgodnie z normami ISO/IEC 14443A i ISO/IEC 15693).

Czytnik podłączany jest do złącza USB komputera. Wykonany jest w cienkiej obudowie wielkości karty kredytowej. Z boku czytnika znajduje się dwukolorowa dioda LED służąca do sygnalizowania poprawności odczytu karty RFID.

Czytnik jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu go do komputera (nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników). Do połączenia z komputerem służy kabel micro USB.


Czytnik dostępny jest w kolorze czarnym.

DANE TECHNICZNE	
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Typ odczytywanych kart	Mifare [®] (ISO/IEC 14443A) I-Code [®] (ISO/IEC 15693)
Odczytywana informacja	identyfikator karty (UID)
Zasięg odczytu	typowo 3 cm
Sygnalizacja odczytu	dwukolorowa dioda LED
Interfejs komunikacyjny	USB
Sterownik	WinUSB, klasa WCID (wbudowana w system Windows)
Prędkość	Full speed
Zasilanie	Ze złącza USB
Pobór prądu – średnio	25 mA
Pobór prądu – szczytowo	55 mA
Warunki pracy	+5°C...+40°C, IP 40
Klasa środowiskowa	I
Wymiary	85 x 54 x 7 mm
Waga	40 g
Okres gwarancji producenta (MicroMade)	36 miesięcy



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.

WYMIARY



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.