



Uzbrojenie zwykłe



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod lub brelok zbliżeniowy



- Uzbrojenie całkowite: Security



- stosuje się do wszystkich partycji, lub uzbrojenie wybranej partycji



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- Nacisnąć

Uzbrojenie domowe (W-domu)



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod lub brelok zbliżeniowy



- Uzbrojenie całkowite: Security nacisnąć



- stosuje się do wszystkich partycji, lub uzbrojenie wybranej partycji



- ❖ Uzbrojenie szybkie:
- ❖ Uzbrojenie zwykłe: Kod



- Nacisnąć lub duży, okrągły, przycisk (instalator zdefiniuje)

Uzbrojenie partycji i grup



- ❖ Pełne uzbrojenie:
Kod wybierz wszystkie lub konkretną partycję
- ❖ Częściowe uzbrojenie partycji:
Kod wybierz wszystkie lub konkretną partycję
- ❖ Uzbrojenie grup: Naciśnij literę grupy



- Uwaga:** Obsługuje maksymalnie 3 partycje. Nie obsługuje uzbrajania grupy.
- ❖ Pełne uzbrojenie partycji:
 - Szybkie uzbroj.: Numer partycji
 - Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji kod lub brelok zbliżeniowy
 - ❖ Częściowe uzbrojenie partycji:
 - Szybkie uzbroj.: Numer partycji
 - Uzbrojenie zwykłe: Numer partycji kod lub brelok zbliżeniowy



Rozbrojenie systemu	
 Kod > 	  > Kod lub brelok zbliżeniowy
 Rozbrojenie: Security >  > Kod > wciśnij Rozbrojenie	  rozbrojenie wszystkich partycji, lub  rozbrojenie wybranej partycji  > wpisz kod
 ❖ Rozbrojenie szybkie:  ❖ Rozbrojenie zwykłe:  > Kod	 Rozbrojenie: Naciśnąć 
Rozbrojenie partycji i grup	
 Rozbrojenie partycji: Kod >  > wybierz wszystkie lub konkretny numer partycji Rozbrojenie całkowite: 	 Rozbrojenie partycji: Numer partycji >  > Kod
Rozbrojenie pod przymusem	
 Kod przymusu >  Uwaga: Brak dźwiękowej sygnalizacji rozbrojenia	  > kod przymusu Uwaga: Brak dźwiękowej sygnalizacji rozbrojenia
Blokowanie & Odblokowywanie Linii	
  > kod, ✓ > przewiń do Activities menu, ✓ > Blokowanie, ✓ > Linie, ✓ > przewiń aby wybrać opcję blokowania, ✓ .	
Przeglądanie usterek	
  > kod, ✓ > przejdź do menu, ✓ > Usterki, ✓ > przewiń aby wyświetlić usterki	
Wyświetlanie ostatnich alarmów / Przeglądanie zdarzeń	
  > kod, ✓ > przewiń do Przeglądania Zdarzeń, ✓ > przewiń aby wyświetlić zdarzenia	
Przeglądanie stanu systemu	
 i wciśnij na 2 sekundy	 ❖ Tryb szybki:  wciśnij na 2 sekundy ❖ Tryb zwykły:  wciśnij na 2 sekundy > kod lub brelok zbliżeniowy



❖ **Tryb szybki:** 4! wciśnij na 2 sekundy

❖ **Tryb zwykły:** 4! wciśnij na 2 sekundy ➤ kod

Aktywacja wyjść



➤ kod, ➤ przejdź do menu Działania, ➤ wprowadź numer wyjścia i wciśnij, .**Uwaga:** Instalator musi to zdefiniować



❖ **Tryb szybki:** Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy

❖ **Tryb zwykły:** Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ➤ kod lub brelok zbliżeniowy.

Uwaga: Instalator musi to zdefiniować



❖ **Tryb szybki:** Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy

❖ **Tryb zwykły:** Wciśnij przycisk (1–3) na 2 sekundy ➤ wpisz kod.

Uwaga: Instalator musi to zdefiniować

Aktywacja alarmu napadowego



Wciśnij i jednocześnie na co najmniej 2 sek.



Wciśnij 1 i 2 jednocześnie na co najmniej 2 sek



Wciśnij 1 i 2 jednocześnie na co najmniej 2 sek

Aktywacja alarmu pożarowego



Wciśnij 4 i 5 jednocześnie na co najmniej 2 sek



Wciśnij 3 i 4 jednocześnie na co najmniej 2 sek

Aktywacja alarmu medycznego



Wciśnij 7 i 8 jednocześnie na co najmniej 2 sek



Wciśnij 5 i 6 jednocześnie na co najmniej 2 sek

Komendy SMS`owe

Uwagi: Komendy nie uwzględniają wielkości liter. Odstęp między słowami może być używany lub nie. Aby otrzymać potwierdzenie wysłania komendy SMS należy na końcu komendy dodać RP

Pełne uzbr.: kod + A (przykład: 1234A)

Informacja o stanie systemu: kod + ST

Uzbrojenie W -Domu: kod + H

Blokowanie linii: kod + B + numer linii

Uzbr. grup: kod + G + wybierz grupę A-D

Odblokowywanie linii: kod + UB + numer linii

Rozbrojenie: kod + D

Wyświetl ostatni alarm : kod + AL

Uzbrojenie partycji: kod + A + numer partycji

Zmień numer Follow Me: kod + numer FM + Numer serwyjny FM + NEW + nowy numer telef.

Uzbrojenie partycji W-Domu: kod + H + numer partycji

Aktywacja wyjścia: kod + UOON + UO numer

Rozbrojenie partycji: kod + D + numer partycji

Wyłącz. wyjścia: kod + UOOF + UO numer

Podaj stan konta karty SIM: kod + CR



Wskaźniki – Elegant klawiatura

<p> Zasilanie Wł: Zasilanie sprawne. Wył: Brak zasilania Szybkie miganie: Usterki. Wolne miganie: Tryb programowania</p>	<p> Gotowość Wł: Gotowość do uzbrojenia Wył: Brak gotowości do uzbr. Wolne miganie: Gotowość do uzbrojenia z naruszoną linią wejścia/wyjścia</p>	<p> Uzbrojenie Wł: System uzbrojony Wył: System rozbrojony Szybkie miganie: Alarm Wolne miganie: Trwa opóźnienie na wyjście</p>
<p> W-domu / Blokada Wł: System uzbrojony w trybie domowym / blokada linii Wł: Nie ma linii zablokowanych</p>	<p> Sabotaż Wł: Alarm sabotażowy Wył: Nie ma alarmu sabotażowego</p>	<p> Pożar Wł: Alarm pożarowy Wył: Nie ma alarmu pożarowego Miganie: Usterka linii pożarowej</p>

Wskaźnik LED – Dwukierunkowy pilot

Operacja	Polecenie wysłano*	Uzyskany status
Uzbrojenie	Zielony	Czerwony
Uzbr.W-domu	Zielony	Pomarańczowy
Rozbrojenie	Zielony	Zielony
Alarm	Zielony	Migająca dioda

* Jeśli dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy, oznacza to niski stan baterii

Definiowanie kodów użytkownika – klawiatura Elegant

- Kod główny (domyślnie = 1234) , ✓
- przewiń do **Kody/Breloki** ➤ wciśnij ✓ dwa razy.
- wybierz kod użytkownika ➤ wciśnij ✓ dwukrotnie.
- Wprowadź 4–6 znakowy kod, ✓ ; buzzer zasygnalizuje przyjęcie kodu wraz z informacją na ekranie klawiatury

Rejestracja do Chmury RISCO

- Po dodaniu centrali do Chmury RISCO przez instalatora przejdź do strony www.riscocloud.com
- Wpisz swoje imię i nazwisko.
- Wpisz swój adres e-mail jako nazwę logowania (wymagane przy pierwszej rejestracji).
- Zdefiniuj hasło (co najmniej 6 znaków z min. jedną cyfrą), a następnie potwierdź.
- Wpisz 15 cyfrowy numer **Panel ID** podany na naklejce na płycie centrali. Możesz go również wyświetlić na klawiaturze (przeczytaj instrukcję użytkownika ProSys Plus).
- Zakończ process rejestracji klikając, Rejestracja.
- Otwórz wiadomość którą otrzymałeś na wskazany adres e-mail podczas rejestracji i kliknij na link celem aktywacji.

Logowanie do Chmury RISCO / Uzyskiwanie dostępu do aplikacji web`owej

- Idź do www.riscocloud.com
- Podaj swoją nazwę użytkownika i hasło (zdefiniowane podczas rejestracji do Chmury RISCO).
- Wpisz kod używany w centrali alarmowej (kod użytkownika).
- Kliknij Wejść



iRISCO aplikacja smartphone

Pobierz aplikację iRISCO z sklepu Apple App store lub z sklepu Android Play Store.

Aby uzyskać dodatkowe informacje zapoznaj się z pełną wersją instrukcji instalacji ProSYS Plus znajdującej się na naszej stronie: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.