

LBC 1256/00 Zespół zacisków EVAC

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Zespół zacisków EVAC LBC 1256/00 jest przeznaczony do szeregowego połączenia wraz z pierwotnym złączem linii 100 V modułu głośnikowego i zapewnia zgodność głośnika z normą BS 5839-8. Ten dodatkowy zespół spełnia rolę elementu zabezpieczającego na wypadek pożaru. Zapewnia on, że zniszczenie głośnika nie spowoduje awarii w obwodzie, do którego dany głośnik jest dołączony. Dzięki temu zachowana zostaje integralność systemu. Zespół zacisków składa się z 3-stykowego bloku zacisków śrubowych w ceramicznej obudowie z wbudowanym bezpiecznikiem termicznym. Zespół może stanowić zamiennik dla standardowego zespołu zacisków lub może być zamontowany w puszcze połączeniowej. Zestaw LBC 1256/00 zawiera 100 szt. zespołów zacisków.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Przybliżone wymiary	19 x 37 x 22 mm
Typ	3-stykowe zaciski śrubowe

Materiał	ceramiczny
Bezpiecznik termiczny	150°C
Zawartość zestawu	100 sztuk
Masa	40 g

Zamówienia - informacje

LBC 1256/00 Zespół zacisków EVAC

Awaryjny adapter połączeniowy, 3-stykowy ceramiczny zacisk śrubowy z wbudowanym bezpiecznikiem termicznym, do szeregowego łączenia z pierwotnym złączem linii 100 V modułu głośnikowego, zestaw 100 szt.

Numer zamówienia **LBC1256/00**